

■設定ツールで実行時エラー'10048'が表示される場合



■原因

設定ツールはローカルの UDP ポート 5001 番を使用します。すでに他のアプリケーションで 5001 番が使用されていると、このエラーが出て起動しません。WIZnet の設定ツールを同時に 2 つ起動してみてください。すぐにこのエラーが起きます。もし設定ツールを 2 重起動していない場合は、他のアプリケーション、常駐ソフトなどがポートを開いていると思われます。

■確認方法

コマンドプロンプトで

```
netstat -p udp -a -b
```

と入力してください。現在開いている UDP のポート番号とそのポートを開いている実行ファイルの名称が表示されます。このなかの 5001 番を使っている実行ファイルを見ます。この実行ファイル名を頼りにどのアプリケーションが原因なのか調べてみてください。

